

**Špičkové, nejlépe vybavené HDTV receivery na trhu:**

## **VANTAGE HD-7100S / HD-8000S**

Luxusní dotykový panel, 13-ti místný displej, funkce PVR, 2 univ.čtečky karet, 2 CI sloty, USB, 2 tunery, možnost vestavby HDD (model 8000S), Blindsan, české menu i EPG, červené a modré podsvícení předního panelu !



### **Technické parametry:**

- Paměť Flash 8MB, SD RAM 64MB, EEPROM 32kB, Procesor STi 7109, 266MHz
- 20000 kanálů, mozaika 2x2, 3x3, 2x CI PCMCIA, DVB CI Standard, 2x univ.čtečka karet, sw podpora
- HDMI: ver 1.2, SCART: 1xTV, 1x VCR, RCA HD: YUV (YPbPr) nebo RGB, RCS SD: Video 1x, digitální audio S/PDIF optika + koaxiální
- Tuner DVB-S 2-45MS (QPSK), DVB-S2 10-31MS (8PSK), úroveň signálu: -35 až -85dBm, frekvenční rozsah: 950-2150MHz (2x tuner model 8000S), vest. DVB-T tuner (model 7100TS)
- Tuner: IEC 169, F, RS232C: 9pin, D-Sub, PVR: USB 1x (3x model 8000S), e-SATA (modely 7000), Ethernet: 10/100 Mbit, příprava na vestavbu HDD (model 8000S) - doporučení 250GB
- Video formáty 16:9, 1080i, 720p, 480i/576i, DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable, LNB 13/18V max 500mA
- Ovládací protokoly DiSEqC1.0, 1.1, 1.2, 2.0 USALS
- Spotřeba: provoz max 29W, standby méně než 3W
- Rozměry: 375x210x62mm, hmotnost: cca 3kg.



### **NYNÍ V PRODEJI TAKÉ EKONOMICKÝ MODEL VANTAGE VT-HD1100S-B (shodný řídicí software)**

- 1x čtečka karet (i Cryptoworks), 1x CI slot
- HDMI, Ethernet, SCART, S/PDIF, USB....



Váš dovozce:

SECURITECH TRADING CZ s.r.o., Nám. Jiřího z Poděbrad 11, 130 00 Praha 3 – Vinohrady  
www.securitech.cz, e-mail: sat@securitech.cz, tel./fax: 222 723 542.